

Режим питания	Тип ВМЕ	Передача данных по UART		
		Modem JDY-40	Без передачи	Передача по проводам
2 батарейки (3В)	ВМЕ 5v	SJ2 23	SJ2 Нет	SJ2
		SJ3 23	SJ3 23	SJ3
		SJ4 12	SJ4 12	SJ4
	ВМЕ 3v	R1, R3, R4, Q1, Q2 Да	R1, R3, R4, Q1, Q2 Нет	R1, R3, R4, Q1, Q2
		R8, R14, Q4, C11 Да	R8, R14, Q4, C11 Нет	R8, R14, Q4, C11
		IC2, R5, C9, C10 Нет	IC2, R5, C9, C10 Нет	IC2, R5, C9, C10
	No ВМЕ	SJ2 23	SJ2 Нет	SJ2
		SJ3 Нет	SJ3 Нет	SJ3
		SJ4 Нет	SJ4 Нет	SJ4
3 батарейки (4.5В)	ВМЕ 5v	SJ2 12	SJ2 Нет	SJ2
		SJ3 23	SJ3 23	SJ3
		SJ4 12	SJ4 12	SJ4
	ВМЕ 3v	R1, R3, R4, Q1, Q2 Да	R1, R3, R4, Q1, Q2 Нет	R1, R3, R4, Q1, Q2
		R8, R14, Q4, C11 Да	R8, R14, Q4, C11 Нет	R8, R14, Q4, C11
		IC2, R5, C9, C10 Да (*)	IC2, R5, C9, C10 Нет	IC2, R5, C9, C10
	No ВМЕ	SJ2 12	SJ2 Нет	SJ2
		SJ3 Нет	SJ3 Нет	SJ3
		SJ4 Нет	SJ4 Нет	SJ4
Внеш. питание 3.3В	ВМЕ 5v	SJ2 12	SJ2 Нет	SJ2 Нет
		SJ3 23	SJ3 23	SJ3 23
		SJ4 23	SJ4 23	SJ4 23
	ВМЕ 3v	R1, R3, R4, Q1, Q2 Да	R1, R3, R4, Q1, Q2 Нет	R1, R3, R4, Q1, Q2 Да
		R8, R14, Q4, C11 Да	R8, R14, Q4, C11 Нет	R8, R14, Q4, C11 Нет
		IC2, R5, C9, C10 Да (*)	IC2, R5, C9, C10 Нет	IC2, R5, C9, C10 Нет
	No ВМЕ	SJ2 12	SJ2 Нет	SJ2 Нет
		SJ3 Нет	SJ3 Нет	SJ3 Нет
		SJ4 Нет	SJ4 Нет	SJ4 Нет
Внеш. питание 5В	ВМЕ 5v	SJ2 12	SJ2 Нет	SJ2 Нет
		SJ3 23	SJ3 23	SJ3 23
		SJ4 23	SJ4 23	SJ4 23
	ВМЕ 3v	R1, R3, R4, Q1, Q2 Да	R1, R3, R4, Q1, Q2 Нет	R1, R3, R4, Q1, Q2 Да
		R8, R14, Q4, C11 Да	R8, R14, Q4, C11 Нет	R8, R14, Q4, C11 Нет
		IC2, R5, C9, C10 Да (*)	IC2, R5, C9, C10 Нет	IC2, R5, C9, C10 Нет
	No ВМЕ	SJ2 12	SJ2 Нет	SJ2 Нет
		SJ3 Нет	SJ3 Нет	SJ3 Нет
		SJ4 Нет	SJ4 Нет	SJ4 Нет

* Необходима прошивка с удлиненным временем запуска модема

Световая индикация и подсветка дисплея													
Нет		Светодиод		Светодиод и подсветка по кнопке		Мигание подсветкой		Мигание подсветкой и подсветка по кнопке		Постоянная подсветка		Постоянная подсветка и светодиод	
R10	Нет	R10	Нет	R10	Да	R10	Нет	R10	Да	R10	Да	R10	Да
SJ5	Нет	SJ5	Нет	SJ5	Нет	SJ5	Да	SJ5	Да	SJ5	Нет	SJ5	Нет
R9	Нет	R9	Да	R9	Да	R9	Да	R9	Да	R9	Нет	R9	Да
LED1	Нет	LED1	Да	LED1	Да	LED1	Нет	LED1	Нет	LED1	Нет	LED1	Да
SW3	Нет	SW3	Нет	SW3	Да	SW3	Нет	SW3	Да	SW3	Нет	SW3	Нет
SJ6	Нет	SJ6	Нет	SJ6	Нет	SJ6	Нет	SJ6	Нет	SJ6	Да	SJ6	Да